

 TRIPLE MODE LIGHTWEIGHT MOUSE User Manual	English.....01-05 Deutsch.....06-10 Italiano.....11-15 Français.....16-20 Español.....21-25 Русский язык.....26-30 日本語.....31-35 中文.....36-40 한국어.....41 Dansk.....42 Četina.....43 Nederlands.....44 Svenska.....45 Ελληνικά.....46 Polski.....47 Magyar.....48 Português.....49 Български език.....50 Hrvatski jezik.....51 Eesti keel.....52 Suomi.....53 Latviesu valoda.....54 Lietuvių kalba.....55 Limba română.....56 Slovenski jezik.....57 Slovenski jezik.....58 Norsk.....59 Íslenska.....60 العربية.....61	Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, and hope it can bring you a new operation and feeling. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services. PRODUCT DESCRIPTION - Product model: X3 PRO - Product interface type: USB-Type-C - Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth - Product optical sensor: original phase PAW3395PRO - Transmission frequency: 2402MHz - 2480MHz - Return rate (Hz): Report Rate (Hz): 2.4G/Wired Mode: 125/250/500/1000/2000/4000/8000Hz (Default: adjustable via driver) Bluetooth Mode: 133Hz (Adjustable via driver) - Frame Rate (FPS): 700 FPS - Maximum Acceleration (G): 60G - DPI value and corresponding color: 800 (red)- 1600 (green)- 2400 (blue) -3200 (cyan)- 5000 (yellow)- 26000 (purple) - Charging current: 280mA - Charging voltage: 5V - Product weight: ≈60g - Product size: 118.5*61*39.7mm - Data Cable Interface (Length): Type-C / 1.6 meters - Wireless transmission distance: 10 meters - Switch brand and service life: Omron 100 million times - Support operating system: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.	BUTTON FUNCTION DESCRIPTION - Left button - Right click - Middle button - Forward key - Back key - DPI cycle Long press the 3 seconds to force the code key - Power Toggle (2.4G-OFF-Bluetooth) - Type-C interface - Indicator Lights: Charging (Purple constant light), Low voltage (Flashing red), Fully charged (Green constant light) - DPI indicator light (turn off after 5 seconds) 12. Mode Indicator Lights: 2.4G (Red), BT1 (Blue), BT2 (Green) - DPI1 : 800(red)- 1600 green (default)- 2400(blue)- 3200 (cyan)- 5000 (yellow)- 26000(purple) Tips: Sleep mode The mouse enters deep sleep after 30 seconds of inactivity (adjustable via driver) Sleep wake-up method Wake up by movement Hardware connection: Insert the USB plug of the product into the port of USB 1.1 or above (when the product is used for the first time, the bottom right corner of the computer will pop up an automatic hardware installation prompt).	CONNECTION MODE Bluetooth connection method: - The power toggle must be in the Bluetooth position, and the Bluetooth mode lights are blue (BT1) and green (BT2). - Press and hold the BT button for about three seconds, the Bluetooth channel 1 mode light will flash blue quickly, then please turn on the bluetooth of the mobile phone or other devices that need to be paired to search, when "X3PRO BT1" appears, please connect in time and pair the code. After success, the mode light turns blue for about a second, and then goes out; - Press and hold the BT button for about three seconds, and the Bluetooth channel 2 mode light will flash green quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of the mobile phone or other devices that need to be paired to search, when "X3PRO BT2" appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will stay on in green for about 1 second, and then turn off. Wired mode connection method: Use the provided TYPE-C cable to connect it to the computer. When the cable is plugged in, the mouse defaults to wired mode. When you move the mouse, the computer screen pointer can move and the mouse can be used normally.	2.4G connection method: - Turn the switch to 2.4G - Plug the receiver into the computer USB port The computer will automatically install the configuration software If there is no response when plugging in the receiver computer, replace another USB port If the connection is blocked or the signal is lost, please repeat steps 1, 2, and 3. Then code again. Code matching method: Press and hold the BT code button for about three seconds, the 2.4G channel light will flash red quickly. When the pairing is successful, the light will be steady red for 1 second and then turn off, and the mouse is in normal use.	⚠️ PRECAUTIONS - It is forbidden to immerse the mouse in liquid or spray the mouse with liquid - It is forbidden to use the mouse in high temperature and high humidity environment - Do not place the mouse in an open flame - Violence against pressing the mouse is prohibited - Do not disassemble the mouse PACKING LIST Mouse*1 2.4G Receiver*1 Wire*1 Manual*1	Vielen Dank für den Kauf unseres ATTACK SHARK Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten. PRODUKT-BESCHREIBUNG - Produktmodell: X3 PRO - Produktschnittstellentyp: USB-Type-C - Produktverbindungs-methode: USB, 2.4 G, Bluetooth - Optischer Produktsensor: Originalphase PAW3395PRO - Übertragungsfrequenz: 2402MHz – 2480MHz - Abtastrate (Hz): 2.4 GHz/Kabelmodus: 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz (Standard: über Treiber einstellbar) Bluetooth-Modus: 133 Hz (über Treiber einstellbar) - Bildrate (FPS): 700 FPS - Maximale Beschleunigung (G): 60G - DPI-Wert und entsprechende Farbe: 800 (Rot) -1600 (Grün) -2400 (Blau) -3200 (Cyan) -5000 (Gelb) -26000 (Lila) - Ladestrom: 280mA - Ladespannung: 5V - Produktgewicht: ≈60g - Produktgröße: 118,5 * 61 * 39,7 mm - Datenkabel-Schnittstelle (Länge): Type-C / 1,6 Meter - Drahtlose Übertragungsschweife: 10 Meter - Schaltmarker und Lebensdauer: Omron 100 Millionen Schaltvorgänge - Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.
TASTE FUNKTION BESCHREIBUNG - Linke Taste - Rechtsklick - Mittlere Taste - Vorwärtstaste - Zurück-Taste - DPI-Zyklus Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Codetaste zu erzwingen Ein/Aus-Schalter (2.4G-OFF-Bluetooth) Type-C-Schnittstelle Kontrollleuchten: Laden (Lila Dauerlicht), Niedrige Spannung (Rot blinkend), Vollständig geladen (Grünes Dauerlicht) DPI-Anzeigeleuchte (erlischt nach 5 Sekunden) Modus-Kontrollleuchten: 2.4 GHz (Rot), BT1 (Blau), BT2 (Grün) DPI: 800 (Rot) - 1600 Grün (Standard) - 2400 (Blau) - 3200 (Cyan) - 5000 (Gelb) - 26000 (Lila) Tips: Schlafmodus Die Maus wechselt nach 30 Sekunden Inaktivität in den Tiefschlafmodus (über Treiber einstellbar) Aufwachen aus dem Schlafmodus Aufwachen durch Bewegung Hardware-Verbindung: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in den USB 1.1-Anschluss oder höher wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, erscheint in der unteren rechten Ecke des Computers eine Aufforderung zur automatischen Hardware-Installation.	VERBINDUNGSMODUS Bluetooth-Verbindungs-methode: - Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Position befinden und die Bluetooth-Modus-Leuchten müssen blau (BT1) und grün (BT2) sein. - Halten Sie die Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Kanal-1-Modusleuchte blinkt schnell blau. Schalten Sie dann bitte das Bluetooth des Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn "X3PRO BT1" erscheint, bitte verbinden Sie sich rechtzeitig und koppeln Sie den Code. Nach Erfolg leuchtet die Modusleuchte etwa eine Sekunde lang blau und erlischt dann. - Halten Sie die Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Kanal-2-Modusleuchte blinkt schnell grün. Bitte schalten Sie zu diesem Zeitpunkt das Bluetooth des Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn "X3PRO BT2" erscheint, stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Kopplungsleuchte etwa eine Sekunde lang grün und erlischt dann. Verbindungsmethode im Kabelmodus: Verwenden Sie das mitgelieferte TYP-C-Kabel, um es an den Computer anzuschließen. Wenn das Kabel angeschlossen ist, wechselt die Maus standardmäßig in den kabelgebundenen Modus. Wenn Sie die Maus verwenden, kann sich der Zeiger auf dem Computerbildschirm bewegen und die Maus kann normal verwendet werden.	2.4G-Verbindungsmethode: - Stellen Sie den Schalter auf 2.4G - Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers Der Computer installiert die Konfigurationssoftware automatisch Wenn beim Anschließen des Empfängercomputers keine Reaktion erfolgt, tauschen Sie den USB-Anschluss gegen einen anderen aus Methode zur Codeibereinrichtung: Halten Sie die BT-Code-Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die 2.4-G-Kanal-Leuchte blinkt schnell rot. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet das Licht 1 Sekunde lang konstant rot und erlischt dann, und die Maus wird normal verwendet.	⚠️ VORKEHRUNGEN - Es ist verboten, die Maus in Flüssigkeit zu tauchen oder die Maus mit Flüssigkeit zu besprühen - Es ist verboten, die Maus in Umgebungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden - Legen Sie die Maus nicht in eine offene Flamme - Gewalt gegen das Drücken der Maus ist verboten - Zerlegen Sie die Maus nicht PACKLISTE Maus*1 2.4G Empfänger*1 Draht*1 Manuell*1	IT Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK e spero che possa portarvi una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - Modello del prodotto: X3 PRO - Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C - Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth - Sensore ottico del prodotto: fase originale PAW3395PRO - Frequenza di trasmissione: 2402MHz – 2480MHz - Frequenza di aggancio (Hz): Modalità 2.4G/Cablata: 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz (Predefinita, regolabile tramite driver) Modalità Bluetooth: 133 Hz (Regolabile tramite driver) - Frequenza dei fotogrammi (FPS): 700 FPS - Accelerazione massima (G): 60G - Valore DPI e colore corrispondente: 800 (rosso) -1600 (verde) -2400 (blu) -3200 (ciano) -5000 (giallo) -26000 (viola) - Corrente di carica: 280mA - Tensione di carica: 5V - Peso del prodotto: ≈60g - Dimensioni del prodotto: 118,5 x 61 x 39,7 mm - Interfaccia del cavo dati (Lunghezza): Type-C / 1,6 metri - Distanza di trasmissione wireless: 10 metri - Marca e durata dell'interruttore: Omron 100 milioni di volte - Sistema operativo di supporto: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.	TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE - Pulsante sinistro - Clic destro - Pulsante centrale - Tasto avanti - Tasto indietro - Ciclo DPI Premere a lungo i 3 secondi per forzare la chiave del codice Power Toggle (2.4G-OFF-Bluetooth) Interfaccia di tipo C Indicatori luminosi: In carica (Luce viola fissa), Bassa tensione (Luce rossa lampeggiante), Completamente carico (Luce verde fissa) Power Toggle (2.4G-OFF-Bluetooth) Indicatori luminosi della modalità: 2.4G (Rosso), BT1 (Blu), BT2 (Verde) DPI: 800 (rosso)-1600 verde (predefinito)-2400 (blu)-3200 (ciano)-5000 (giallo)-26000 (viola) Suggerimenti: Modalità di sospensione Il mouse entra in modalità di sospensione profonda dopo 30 secondi di inattività (regolabile tramite driver) Metodo di riattivazione dalla sospensione Riattivazione tramite movimento Connessione hardware: Inserire la spina USB del prodotto nella porta USB 1.1 o successiva (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, nell'angolo in basso a destra del computer verrà visualizzata una richiesta di installazione automatica dell'hardware).	MODALITÀ DI CONNESSIONE Metodo di connessione Bluetooth: - L'interruttore di alimentazione deve trovarsi nella posizione Bluetooth e le spie della modalità Bluetooth sono blu (BT1) e verdi (BT2). - Tenere premuto il pulsante BT per circa tre secondi, la spia della modalità canale 1 Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu, quindi accendere il Bluetooth del telefono cellulare o altri dispositivi che devono essere accoppiati per la ricerca, quando "X3PRO BT1" comparirà in tempo e associare il codice. Dopo il successo, la spia della modalità diventerà blu per circa un secondo, quindi si spegnerà. - Tenere premuto il pulsante BT per circa tre secondi e la spia della modalità del canale 2 Bluetooth lampeggerà rapidamente in verde. A quel punto, attivare il Bluetooth del telefono cellulare o altri dispositivi che devono essere accoppiati per la ricerca. Quando viene visualizzato "X3PRO BT2", connettersi in tempo. Dopo che la connessione è andata a buon fine, la spia di associazione rimarrà accesa in verde per circa 1 secondo, quindi si spegnerà. Metodo di connessione in modalità cablata: Utilizzare il cavo TYPE-C in dotazione per collegarlo al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passa automaticamente alla modalità cablata. Quando si sposta il mouse, il puntatore dello schermo del computer può spostarsi e è possibile utilizzare normalmente il mouse.	Metodo di connessione 2.4G: - Portare l'interruttore su 2.4G - Collegare il ricevitore alla porta USB del computer Il computer installerà automaticamente il software di configurazione Se non c'è risposta quando si collega il computer del ricevitore, sostituire un'altra porta USB Se la connessione è bloccata o il segnale è perso, ripetere i passaggi 1, 2 e 3. Quindi codificare nuovamente. Metodo di corrispondenza del codice: premere e tenere premuto il pulsante del codice BT per circa tre secondi, la luce del canale 2.4G lampeggerà rapidamente in rosso. Quando l'associazione ha esito positivo, la luce sarà rossa fissa per 1 secondo, quindi si spegnerà e il mouse sarà in uso normale.
⚠️ PRECAUZIONI - È vietato immergere il mouse in liquidi o spruzzare liquidi sul mouse - È vietato utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e alta umidità - Non posizionare il mouse in una fiamma libera - La violenza contro la pressione del mouse è vietata - Non smontare il mouse LISTA IMBALLAGGIO Topo*1 Ricevitore 2.4G*1 Filo*1 Manuale*1	FR Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services. DESCRIPTION DU PRODUIT - Modèle de produit : X3 PRO - Type d'interface produit : USB-Type-C - Méthode de connexion du produit : USB, 2.4G, Bluetooth - Capteur optique du produit : phase d'origine PAW3395PRO - Fréquence de transmission : 2402MHz – 2480MHz - Taux de rafraîchissement (Hz): Mode 2.4 GHz/Filaire : 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz (Par défaut, réglable via le pilote) Mode Bluetooth : 133 Hz (Réglable via le pilote) - Vitesse de suivi (FPS): 700 FPS - Accélération maximale (G): 60 G - Valuer DPI et couleur correspondante : 800 (rouge) -1600 (vert) -2400 (bleu) -3200 (cyan) -5000 (jaune) -26000 (violet) - Courant de charge : 280mA - Tension de charge : 5V - Poids du produit : ≈60g - Taille du produit : 118,5 x 61 x 39,7mm. - Interface du câble de données (Longueur) : Type-C / 1,6 mètre - Distance de transmission sans fil : 10 mètres - Marque du commutateur et durée de vie: Omron 100 millions de fois - Prise en charge du système d'exploitation : XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.	DESCRIPTION DE LA FONCTION DU BOUTON - Bouton gauche - Clic droit - Bouton du milieu - Touche avant - Touche Retour - Cycle PPP Appuyez longuement sur les 3 secondes pour forcer la clé de code Bascule d'alimentation (2.4G-OFF-Bluetooth) Interface de type C Voysants lumineux : Charge (Voyant violet fixe), Batterie faible (Voyant rouge clignotant), Charge complète (Voyant vert fixe) Voyant DPI (s'éteint après 5 secondes) Voysants d'indication du mode : 2.4 GHz (Rouge), BT1 (Bleu), BT2 (Vert) DPI1 : 800(rouge)-1600 vert (par défaut)- 2400(bleu)- 3200(cyan)- 5000(jaune)- 26000(violet) Conseils: Mode veille La souris passe en mode veille profonde après 30 secondes d'inactivité (réglable via le pilote) Méthode de sortie de veille Méthode de sortie de veille Connexion matérielle: insérer la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, le coin inférieur droit de l'ordinateur affichera une invite d'installation automatique du matériel).	MODE DE CONNEXION Méthode de connexion Bluetooth: - La commutateur d'alimentation doit être en position Bluetooth et les voyants du mode Bluetooth sont bleus (BT1) et verts (BT2). - Appuyez sur le bouton BT et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes, le voyant du mode Bluetooth canal 1 clignotera rapidement en bleu, puis activez le Bluetooth du téléphone mobile ou d'autres appareils qui doivent être couplés pour rechercher; lorsque "X3PRO BT1" apparaît, veuillez vous connecter à temps et coupler le code. Après succès, le voyant de mode devient bleu pendant environ une seconde, puis s'éteint. - Appuyez sur le bouton BT et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes, et le voyant du mode Bluetooth canal 2 clignotera rapidement en vert. A ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth du téléphone portable ou d'autres appareils qui doivent être couplés pour effectuer une recherche. Lorsque "X3PRO BT2" apparaît, veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion établie, le voyant d'appariage reste allumé en vert pendant environ 1 seconde, puis s'éteint. Méthode de connexion en mode filaire: Utilisez le câble TYPE-C fourni pour le connecter à l'ordinateur. Lorsque le câble est branché, la souris passe par défaut en mode filaire. Lorsque vous déplacez la souris, le pointeur de l'écran de l'ordinateur peut bouger et la souris peut être utilisée normalement.	Méthode de connexion 2.4G: - Tournez le commutateur sur 2.4G - Brancher le récepteur sur le port USB de l'ordinateur L'ordinateur installe automatiquement le logiciel de configuration S'il n'y a pas de réponse lors du branchement de l'ordinateur récepteur, remplacez un autre port USB Si la connexion est bloquée ou si le signal est perdu, veuillez répéter les étapes 1, 2 et 3. Ensuite, codez à nouveau. Méthode d'appariement du code: appuyez et maintenez enfoncé le bouton de code BT pendant environ trois secondes, le voyant du canal 2.4G clignotera rapidement en rouge. Lorsque l'appariage est réussi, la lumière sera rouge fixe pendant 1 seconde, puis s'éteindra, et la souris est en utilisation normale.	⚠️ PRECAUTIONS - Il est interdit d'immerger la souris dans un liquide ou de vaporiser la souris avec du liquide - Il est interdit d'utiliser la souris dans un environnement à haute température et à forte humidité - Ne placez pas la souris dans une flamme nue - La violence contre le fait d'appuyer sur la souris est interdite - Ne démontez pas la souris LISTE DE COLISAGE Souris*1 Récepteur 2.4G*1 Fil*1 Manuel*1	ES Muchas gracias por comprar nuestro producto ATTACK SHARK y esperamos que pueda dar una nueva operación y sensación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - Modelo de producto: X3 PRO - Tipo de interfaz del producto: USB-Type-C - Método de conexión del producto: USB, 2.4G, Bluetooth - Sensor óptico del producto: fase original PAW3395PRO - Frecuencia de transmisión: 2402MHz – 2480MHz - Frecuencia de nuestro (Hz): Modo 2.4G/Cablado: 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz (Predefinido, ajustable mediante el controlador) Modo Bluetooth: 133 Hz (Ajustable mediante el controlador) - Velocidad de fotogramas (FPS): 700 FPS - Acceleración máxima (G): 60 G - Valor DPI y color correspondiente: 800 (rojo) -1600 (verde) -2400 (azul) -3200 (cian) -5000 (amarillo) -26000 (púrpura) - Corriente de carga: 280mA - Voltaje de carga: 5V - Peso del producto: ≈60g - Tamaño del producto: 118,5*61*39,7mm - Interfaz del cable de datos (Longitud): Tipo C / 1,6 metros - Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros - Marca del interruptor y vida útil: Omron (100 millones de veces) - Admite sistema operativo: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL BOTÓN - Botón izquierdo - Clic derecho - Botón central - Tecla de avance - Tecla Atrás - Ciclo DPI Mantenga presionado los 3 segundos para forzar la tecla de código Alternar encendido (2.4G-OFF-Bluetooth) Interfaz tipo C Indicadores luminosos: Carga (Luz violeta fija), Batería baja (Luz roja intermitente), Carga completa (Luz verde fija) Iluz indicadora de DPI (se apaga después de 5 segundos) Indicadores de modo: 2.4G (Rosa), BT1 (Azul), BT2 (Verde) DPI: 800 (rojo)-1600 verde (predeterminado)- 2400 (azul)-3200 (cian)- 5000 (amarillo)-26000 (púrpura) Consejos: Modo de suspensión El ratón entra en modo de suspensión profunda después de 30 segundos de inactividad (ajustable mediante el controlador) Método de activación Se activa con el movimiento Conexión de hardware: inserte el enchufe USB del producto en el puerto USB 1.1 o superior (cuando el producto se usa por primera vez, le aparece información de la computadora mostrará un mensaje de instalación automática de hardware).
MODE DE CONNEXION Método de conexión Bluetooth: - El botón de encendido debe estar en la posición Bluetooth y las luces del modo Bluetooth son azules (BT1) y verdes (BT2). - Mantenga presionado el botón BT durante unos tres segundos, la luz del modo del canal 1 de Bluetooth parpadeará en azul rápidamente. Luego encienda el bluetooth del teléfono móvil u otros dispositivos que deban emparejarse para buscar, cuando "X3PRO BT1" aparezca, conéctese a tiempo y empareje el código. Después del éxito, la luz de modo se vuelve azul durante aproximadamente un segundo y luego se apaga. - Mantenga presionado el botón BT durante aproximadamente tres segundos, y la luz del modo del canal 2 de Bluetooth parpadeará en verde rápidamente. En ese momento, encienda el Bluetooth del teléfono móvil u otros dispositivos que deban emparejarse para buscar. Cuando aparece el "X3PRO BT2", conéctese a tiempo. Después de que la conexión sea exitosa, la luz de emparejamiento permanecerá encendida en verde durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará. Método de conexión de modo con cable: Utilice el cable TYPE-C proporcionado para conectarlo a la computadora. Cuando el cable está enchufado, el mouse pasa por defecto al modo cableado. Cuando mueva el mouse, el puntero de la pantalla de la computadora se puede mover y el mouse se puede usar normalmente.	Método de conexión 2.4G: - Tournez le commutateur sur 2.4G - Brancher le récepteur sur le port USB de l'ordinateur L'ordinateur installe automatiquement le logiciel de configuration S'il n'y a pas de réponse lors du branchement de l'ordinateur récepteur, remplacez un autre port USB Si la conexión está bloqueada o se pierde la señal, repita los pasos 1, 2 y 3. Luego codifique nuevamente. Método de coincidencia de código: mantenga presionado el botón de código BT durante unos tres segundos, la luz del canal 2.4G parpadeará en rojo rápidamente. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz permanecerá roja durante 1 segundo y luego se apagará, y el mouse estará en uso normal.	⚠️ PRECAUCIONES - Está prohibido sumergir el mouse en líquido o rociar el mouse con líquido - Está prohibido usar el mouse en ambientes de alta temperatura y alta humedad - No coque el mouse en una llama abierta - La violencia contra presionar el mouse está prohibida. - No desmontes el ratón. LISTA DE EMBALAJE Ratón * 1 Receptor 2.4G*1 Alambre*1 Manual*1	RU Большое спасибо за покупку нашего ATTACK SHARK продукта и надеемся, что он принесет вам новые ощущения и удовольствие. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашей продукции и продолжим предоставлять вам более качественные продукты и услуги. PRODUCT DESCRIPTION - Модель продукта: X3 PRO - Тип интерфейса продукта: USB-Type-C - Способ подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth - Оптический датчик продукта: исходная фаза PAW3395PRO - Частота передачи: 2402–2480 МГц - Частота опроса (Гц): Режим 2.4 Гц/проводной режим: 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Гц (по умолчанию, регулируется через драйвер) Режим Bluetooth: 133 Гц (регулируется через драйвер) - Частота кадров (FPS): 700 FPS - Максимальное ускорение (G): 60G - Значение DPI и соответствующий цвет: 800 (красный) - 1600 (зеленый) - 2400 (синий) - 3200 (голубой) - 5000 (желтый) - 26000 (фиолетовый). - Ток зарядки: 280 мА. - Напряжение зарядки: 5 В. - Вес продукта: ≈60 г. - Размер изделия: 118,5*61*39,7 мм. - Интерфейс кабеля передачи данных (длина): Type-C / 1,6 метра - Расстояние беспроводной передачи: 10 метров. - Марка переключателя и срок службы: Omron 100 миллионов раз - Поддержка операционной системы: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.	КНОПКА ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ - Левая кнопка - Щелчок правой кнопкой мыши - Средняя кнопка - Кнопка вперед - Кнопка возврата - цикл DPI Длительно нажимите и удерживайте 3 секунды, чтобы принудительно вывести код Переключатель питания (2.4G-OFF-Bluetooth) Интерфейс типа C Индикаторы: Зарядка (Фигурный постоянный свет). Низкое напряжение (мигающий красный). Полная зарядка (зеленый постоянный свет) Индикатор DPI (выключается через 5 секунд) Индикаторы режима: 2.4 Гц (красный), BT1 (синий), BT2 (зеленый) DPI: 800 (красный) - 1600, зеленый (по умолчанию) - 2400 (синий) - 3200 (голубой) - 5000 (желтый) - 26000 (фиолетовый) Советы: Режим сна Мышь переходит в режим глубокого сна после 30 секунд бездействия (регулируется через драйвер) Способ выхода из режима сна Проведение движением Способ подключения: вставьте USB-кабель продукта в порт USB 1.1 или выше (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится окно автоматической установки оборудования).	РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Способ подключения Bluetooth: - Переключатель питания должен находиться в положении Bluetooth, а индикаторы режима Bluetooth горят синим (BT1) и зеленым (BT2). - Нажмите и удерживайте кнопку BT около трех секунд, индикатор режима канала Bluetooth 1 быстро мигнет синим, затем включите Bluetooth мобильного телефона или других устройств, которые необходимо подключить в режиме поиска. Когда появится надпись "X3PRO BT1", подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения будет гореть зеленым примерно 1 секунду, а затем погаснет. - Нажмите и удерживайте кнопку BT примерно три секунды, после чего индикатор режима канала Bluetooth 2 начнет быстро мигать зеленым. В это время включите Bluetooth мобильного телефона или других устройств, которые необходимо подключить для поиска. Когда появится надпись "X3PRO BT2", подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения будет гореть зеленым примерно 1 секунду, а затем погаснет. Способ подключения в проводном режиме: Используйте прилагаемый кабель TYPE-C для подключения его к компьютеру. Когда кабель подключен, мышь по умолчанию переходит в проводной режим. При перемещении мыши указатель на экране компьютера может перемещаться, и мышь можно использовать в обычном режиме.	Способ подключения 2.4G: - Переведите переключатель в положение 2.4G. - Подключите приемник к USB-порту компьютера. Компьютер автоматически установит конфигурационное программное обеспечение. Если при подключении компьютера-приемника нет ответа, замените другой USB-порт. Если соединение заблокировано или сигнал потерян, повторите шаги 1, 2 и 3. Затем напистите код еще раз. Метод сопоставления кода: нажмите и удерживайте кнопку кода BT около трех секунд, индикатор канала 2.4G быстро мигнет красным. Если сопряжение прошло успешно, индикатор будет гореть красным в течение 1 секунды, а затем погаснет, и мышь будет использоваться в обычном режиме.	⚠️ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - Запрещается погружать мышь в жидкость или обливать ее жидкостью. - Запрещается использовать мышь в условиях высокой температуры и повышенной влажности. - Не покрывайте мышь а открытый огонь. - Насилие в отношении нажатия мыши запрещено. - Не разбирайте мышь ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ Мышь*1 Приемник 2.4G*1 Провод*1 Руководство*1

