


oneisall

ZMIENIAMY SPOSÓB, W JAKI DBASZ O SWOJE ZWIERZĘ

Podwójny Inteligentny dozownik karmy 5L WiFi

Model: PF10



Instrukcja obsługi

ON-D176



Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	01
Opis produktu	02
Zawartość opakowania	03
Specyfikacja	03
Montaż urządzenia	04
Opis ikon	06
Połączenie z aplikacją	08
Zalecana ilość karmy	10
Rozwiązywanie problemów	12


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Wybierz stabilne i równe podłoże do ustawienia dozownika, aby zapobiec jego przewróceniu się lub przesuwaniu.
2. Upewnij się, że miejsce instalacji jest suche i oddalone od źródeł wody oraz wilgotnych miejsc.
3. Przed wsypaniem karmy, sprawdź, czy jest ona odpowiednia dla Twojego zwierzęcia i czy nie jest przeterminowana.
4. Ustaw odpowiednią porcję i czas karmienia, aby uniknąć przekarmiania i problemów trawiennych u zwierzęcia.
5. Regularnie obserwuj, jak zwierzę je i w razie jakichkolwiek niepokojących objawów, odpowiednio dostosuj ustawienia.
6. Czyść dozownik regularnie, aby zachować czystość i higienę oraz zapobiec rozwojowi bakterii.
7. Zwróć uwagę na to, aby bateria była zawsze w pełni naładowana lub aby zasilanie było prawidłowo podłączone.
8. Torby opakowaniowe mogą spowodować uduszenie. Przechowuj je z dala od dzieci i zwierząt.
9. Nie używaj dozownika, jeśli zwierzę nie dosięga do miski lub ma jakiegokolwiek ograniczenia izyczne.
10. Nie wkładaj palców do otworu dozującego karmę i nie dotykaj rotora.
11. Pod żadnym pozorem nie zanurzaj podstawy w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych, takich jak panel sterowania.

Opis produktu




Zawartość opakowania



1 x Dozownik



2 x Miska i uchwyt
ze stali nierdzewnej



1 x Przewód zasilający



1 x Torebka ze środkiem
osuszającym




1 x Instrukcja
obsługi

Specyfikacje


Nazwa produktu:	Podwójny Inteligentny dozownik karmy 5L WiFi
Model:	PF10
Rozmiar:	17,24*8,35*13,31 cala (438*212,2*338 mm)
Pojemność:	5 l / 20 miarek
Napięcie/Prąd znamionowy:	DC 5V  1A
Materiał:	Stal nierdzewna SUS 304 + ABS
Typ baterii:	Wbudowana bateria litowo-jonowa

Montaż Karmnika

1. Naciśnij przyciski po obu stronach, aby otworzyć pojemnik na karmę, a następnie wyjmij miskę i akcesoria.



2. Podnieś urządzenie. Wsuń plastikowy uchwyt miski w szczelinę na spodzie urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie, sygnalizujące prawidłowy montaż.




3. Urządzenie posiada wbudowaną baterię litowo-jonową, dzięki czemu może być używane bez podłączania kabla ładującego. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że Karmnik jest w pełni naładowany (pełne naładowanie trwa 6 godzin).

Aby naładować Karmnik, podłącz kabel ładujący do zewnętrznego przedłużacza.



4. Ustaw włącznik zasilania w pozycji "ON" (WŁ).




5. Napełnij zbiornik suchą karmą dla zwierząt.


Uwaga:

Dopuszczalny rozmiar granulek: 2-18 mm / 0,07-0,7 cala średnicy.

Nie używaj z karmą w puszkach ani karmą mokrą.



6. Umieść torebkę ze środkiem osuszającym w pojemniku na środek osuszający, a następnie umieść miskę ze stali nierdzewnej na uchwycie.



Opis ikon


Instrukcja obsługi

Odblokowanie Karmnika:	Naciśnij i przytrzymaj pokrętko przez 3 sekundy
Wybór menu / Regulacja wartości:	Obróć pokrętko
Potwierdzenie ustawień:	Kliknij pokrętko
Powrót do poprzedniego menu:	Kliknij dwukrotnie pokrętko


Opis ikon

Feed	Karmienie ręczne. Maksymalne ustawienie to 12 porcji karmy dla kotów.
Time	Ustawienia czasu zegara urządzenia podającego.
Plan	Ustawienia planu żywienia dla urządzenia podającego. Maksymalne ustawienie to 10 planów.
Mic	Gdy ikona miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby nagrać dźwięk. Obecnie nie jest obsługiwane nagrywanie wiadomości za pośrednictwem aplikacji.
Wi-Fi 2.4G	W przypadku migającej ikony urządzenie może wyszukać i połączyć się z siecią Wi-Fi.
Reset	Wyczyść plan żywieniowy urządzenia i uruchom je ponownie.
	Wbudowany akumulator litowo-jonowy.
	Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
	Przypomnienie o konieczności naładowania urządzenia. Urządzenie jest zasilane zewnętrznym kablem ładującym.

Blokada



Karmienie ręczne



Ustawianie czasu



Ustawianie planu karmienia



Łączenie z Wi-Fi



Nagrywanie głosu



Czyste karmienie Plan





Połącz z aplikacją

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Oneisall ze sklepu z aplikacjami.





Aplikacja Oneisall

2. Podłącz dozownik zgodnie z instrukcją.



- Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.
- Jeśli Twoja sieć Wi-Fi działa w paśmie 5 GHz, ustaw ją najpierw na 2,4 GHz (zobacz ustawienia routera).
- Podczas łączenia się z urządzeniem upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączona.





Ręczne progra-
mowanie karmnika



Programowanie
karmnika w aplikacji

W razie pytań skontaktuj się z obsługą klienta Oneisall online.
Kliknij ikonę w prawym górnym rogu aplikacji, aby przejść do okna czatu z obsługą klienta i uzyskać pomoc dotyczącą użytkowania produktu.



Żądana ilość karmy

Uwaga:

Wielkość pojedynczej porcji nie jest regulowana. Właściciele zwierząt powinni dostosować liczbę porcji do dziennego zapotrzebowania i wielkości posiłków swojego pupila.

Wielkość granulek użytych w naszym laboratorium: 0,4 cala. Poniżej przedstawiamy dane z naszego eksperymentu.

Szklanka	Porcja	Gram
1/8	2	15
1/4	4	29
1/3	6	44
1/2	9	58
1	18	130

• Ilość karmy w każdej misce

Podane dane mają charakter poglądowy. Należy samodzielnie ustalić odpowiednią ilość karmy dla swojego zwierzęcia, w zależności od rodzaju używanej suchej karmy.


Oto instrukcja:

1. Na przykład, 1/4 szklanki odpowiada 4 porcjom, a 1/8 szklanki odpowiada 2 porcjom.



2. Numer PORCJI wyświetlany na ekranie oznacza ilość karmy dla każdej miski. Na przykład, ustawiając numer porcji na 4, karmnik będzie dozował 4 porcje do lewej i prawej miski.

3. Zmierz podawane krokiety. Jeśli odmierzona ilość krokiecików odpowiada Twoim potrzebom, oznacza to, że ustawienie jest prawidłowe.



4. W przeciwnym razie dostosuj liczbę porcji, aby uzyskać pożądaną ilość.



Rozwiązywanie problemów

Prosimy o dołączenie opisu problemu oraz numeru zamówienia i kontakt mailowy na adres support@oneisall.com.

Postaramy się szybko pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problemy	Rozwiązania
Urządzenie nie działa	Sprawdź, czy włącznik zasilania znajdujący się na spodzie urządzenia jest ustawiony w pozycji "on".
	Sprawdź, czy przewód jest prawidłowo podłączony.
	Sprawdź, czy ekran urządzenia się włącza.
Wymiana pochłaniacza wilgoci	Napisz do nas: support@oneisall.com
Pokrętło nie działa.	Spróbuj nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby odblokować karmnik.
Karma utknęła.	Upewnij się, że średnica granulek karmy jest mniejsza niż 0,7 cala.
	Jeśli karma zablokuje się w otworze wylotowym, wyczyść go.

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578 (US) Pon.-Pt. 8:00-17:00 (PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Wsparcie Oneisall



@Oneisall Official

Informacje o produkcji GPSR

EC REP

Nazwa: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adres: 6f East Union Street, Manchester, Anglia, M16 9AE

Kontakt: Wells

Tel: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

Nazwa produktu: Podwójny Inteligentny dozownik karmy 5L

Marka: Oneisall

Model produktu: PF10

Wejście: DC 5V $\equiv$ 1A

Informacje o producencie GPSR

Nazwa firmy: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi

Adres producenta: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen,

Dystrykt Longhua, Minxin Community Bishui Longting Building 6 Unit, 7B

Tel: +86 185 6587 6424

E-mail: topservice4u@hotmail.com

Podmiot odpowiedzialny w UE

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Laubenhof 23

45326 Essen

Niemcy

jasvigor2020@hmail.com



Wyprodukowano w Chinach

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego

użytkowania Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności Dostosowanie

do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Podwójny Inteligentny dozownik karmy 5L WiFi Oneisall PF10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/oneisall>

Adres producenta: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen,
Dystrykt Longhua, Wspólnota Minxin, Budynek Bishui Longting, lokal 6-7B

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	95.1g
Pojemność (mAh)	-
Moc (kWh)	18.5Wh

oneisall



Oneisall
wsparcie

ON-D176